

KAPCSOLÁSI MÓDÚ DC ÁLLÍTHATÓ TÁPELLÁTÁS

JF 20 / JF 40 / JF 60

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1.- INFORMÁCIÓK:

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU irányelvnek (WEEE). Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket az újrahasznosítás céljából kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni

elektromos és elektronikus készülékek hulladékából, azzal a szándékkal, hogy újrahasznosítsák vagy szétszereljék a környezetre gyakorolt hatások csökkentése érdekében. További információért forduljon a forgalmazóhoz, az értékesítőhöz vagy a regionális önkormányzathoz. A nem ilyen módon ártalmatlanított elektronikus termékek potenciálisan veszélyesek lehetnek a környezet és a közegészségügy veszélyének esetleges jelenléte miatt.

Ez az eszköz megfelel a 2011/65/EU irányelvnek és annak későbbi módosításainak, a 2015/863/EU irányelvnek egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus készülékekben való felhasználásának korlátozásáról (RoHS).

Ezt a készüléket csak beltéri használatra tervezték.

- Ez a kezelési útmutató azzal a szándékkal készült, hogy a lehető legtöbb információt közölje. A PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. nem vállal felelősséget a nyomtatási vagy fordítási hibákért vagy hiányosságokért.
- A PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen használati útmutató teljes vagy részleges sokszorosítása.
- EU kapcsolattartó: PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.
CI Comerç, 2. 08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona (Spanyolország). P.R.C.

2.- BEVEZETÉS:

- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az egyenáramú tápegységet, amely magában foglalja a mobilkészülékek, táblagépek stb. töltési funkcióját. Meggyőződésünk, hogy nagyon elégedett lesz a minőséggel és ennek a terméknek a teljesítménye.
- Ez a kézikönyv fontos biztonsági és kezelési utasításokat tartalmaz. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozások céljából.

- A most beszerzett egyenáramú tápegységet a gyártó cég szigorú minőségellenőrzése szerint gyártotta.
- Ezt a terméket olyan csomagolásban szállítjuk, amely véd a szállítási ütésektől és rezgésektől, ami garantálja a vásárláskor kitűnő állapotát.
- Ezt a tápegységet nagy teljesítménye és kompakt kialakítása jellemzi. Kifejezetten rádiókészülékek VDC tápellátására és mobil eszközök töltésére tervezték.

3.- BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Ennek a terméknek nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészei. Mindig forduljon a műszaki szolgálathoz bármilyen javítással kapcsolatban.
- Ne próbálja meg felnyitni a tápegység burkolatát, mivel nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek, és ez befolyásolhatja a garanciát.
- Ez az egyenáramú tápegység csak beltéri használatra készült; telepítse stabil felületre, száraz és jól szellőző környezetben.
- Ne hagyja, hogy az egyenáramú tápegység nedves legyen.
- Az egyenáramú tápegység használat közben felmelegedhet, vagy enyhe zümmögő hangot bocsáthat ki; ez teljesen normális és figyelmen kívül hagyható.
- Csatlakoztassa az egyenáramú tápegységet egy AC 230 VAC/50 Hz-es fali aljzathoz használat közben; minden más alkalommal húzza ki a hálózati aljzathoz.
- Ne csatlakoztasson olyan eszközt a tápegységhez, amely nagyobb áramot igényel, mint a mellékelt 20 A (JF 20 modell), 40 A (JF 40 modell) vagy 60 A (JF 60 modell).
- Ügyeljen a helyes polaritásra, amikor egy eszközt csatlakoztat a tápegységhez, mert ez az eszköz megsérülhet, ha nem megfelelő csatlakoztatást végez. Piros kábel a pozitívhoz (+) terminál és fekete kábel a negatív (-) csatlakozóhoz.

4.- JELLEMZŐK:

- Könnyű DC tápegység.
- Kompakt méretek 260 (H) x 190 (Sz) x 105 (Ma) mm.
- Változtatható kimeneti feszültség: 5-15 VDC.
- A tápfeszültség beállítása 0-20 A (JF 20 modell) / 0-40 A (JF 40 modell) / 0-60 A (JF 60 modell).
- LCD képernyő a beállított feszültség és áramerősség, valamint a névleges áram kijelzésére.
- 13,8 VDC fix kimeneti feszültségű egyenáramú tápegységként használható.
- Alkalmos minden típusú 12 VDC készülék táplálására.
- USB-csatlakozóval rendelkezik mobil eszközök, táblagépek stb. Töltéséhez.

5.- ÜZEMELTETÉS:

- Kapcsolja ki a tápegységet, mielőtt a fali aljzathoz csatlakoztatja.
- Csatlakoztassa az egyenáramú tápegység tápkábelét egy 230 VCA fali aljzathoz.

- Kapcsolja be az egyenáramú tápegységet a készülék hátulján található [ON/OFF] kapcsolóval; az LCD kijelző világít.
- Állítsa be a kimeneti feszültséget (5-15 VDC) az [Adj. köt.] gomb. Az LCD képernyő felső fele a beállított feszültséget mutatja.
- Forgassa el az [Amp. Adj.] gombbal állítsa be a kívánt maximális áramkorlátozási pontot. Az LCD képernyő alsó fele a beállított áramerősséget mutatja.
- Válassza ki a 13,8 VDC fix feszültségű kimenetet vagy az állítható 5-15 VDC feszültséget az előlapon lévő [1/0] kapcsolóval.
- Csatlakoztassa a készüléket az egyenáramú tápegységhez, ügyelve a megfelelő polaritásra; a piros kapocs pozitív (+), a fekete pedig negatív (-).
- Használja az USB-csatlakozót (5 V/2 A) mobilkészülékek töltéséhez.

6.- MŰSZAKI ADATOK:

- Bemeneti feszültség: 220-240 VAC ~ 50/60 Hz.
- Kimeneti feszültség: 5-15 VDC (állítható), 13,8 VDC (fix) és 5 VDC (USB csatlakozó)
- Állítható kimeneti áram: 0-20 A (JF 20 modell) / 0-40 A (JF 40 modell) / 0-60 A (JF 60 modell)
- Kimeneti csatlakozók: 4 mm átmérőjű banán/bilincs terminálok 5-15 VDC állítható kimeneti feszültséggel / 12 VDC/10 A jármű szivargyújtó aljzat / 5 VDC/ 2 A USB csatlakozó.
- Szigetelés típusa: I. osztály.

7.- GARANCIA FELTÉTELEI:

A jótállási feltételek megfelelnek mindazon jogoknak, amelyek a fogyasztót vagy a felhasználót az Általános Fogyasztó- és Felhasználóvédelmi Törvény rendelkezései szerint megilletik. Ezek a jótállási feltételek függetlenek a fogyasztót vagy felhasználót az eladóval szemben a készülék adásvételi szerződéséből eredő jogaitól.

A készülékre két év garanciát vállalunk, hogy ingyenesen kijavítsa a hibát vagy hibát, ha az gyártási hibából vagy hibás alkatrészből származik, amely a termék nem megfelelőségét vonja maga után.

A garancia kizárólagos és nem ruházható át, és nem adható újra eredetiben vagy másolatban. A készülék, bármely tartozék vagy annak része meghibásodása miatti csere nem jelenti a hosszabbítást

a garancia. Abban az esetben, ha a készüléket újra cserélik, a futamidőre mindig a kiszállítástól számított legalább hat hónapos jótállási idő vonatkozik, de semmi esetre sem új két év.

A garancia kiterjed minden olyan alkatrész ingyenes cseréjére, amelyek a készülék gyártása és/vagy összeszerelése során használt anyagokban és alkatrészekben hibásak. A tartozékok ellenőrzése a felhasználó felelőssége a készülék vásárlásakor. A garancia nem terjed ki a balesetből, a beszerelésből és a nem megfelelő használatból, a nem eredeti vagy nem kompatibilis tartozékok használatából, a használati utasításban megadottól eltérő feszültségre történő csatlakoztatásból vagy a külső megjelenés károsodásából eredő károkról, amelyek a rendeltetésszerű használat vagy az általa végzett javítások következtében keletkeztek. a felhatalmazott műszaki szolgálaton kívüli személyzet.

A garancia nem vonatkozik azokra a készülékekre és tartozékokra, amelyeknél a sorozatszámot módosították, törölték vagy olvashatatlanak tűnik. A garancia nem vonatkozik az újratölthető akkumulátorokra, még akkor sem, ha azok a megvásárolt készülék részét képezik, mivel helyettesíthető anyagnak minősülnek. Az esetleges károkat közölni kell az eszköz vásárlásától számított legfeljebb 15 NAPON belül. A garancia érvényesítéséhez a sérült készüléket a tartozékaival és az alábbi dokumentációval együtt az eladónak vagy a hivatalos műszaki szolgálatnak kell leszállítani:

1. Eredeti vásárlási számla vagy eladási jegy
2. A talált hibák vagy hiányosságok leírása

Ezért őrizze meg a készülék eladási jegyét vagy vásárlási számláját a garancia teljes időtartama alatt

www.metrroman.hu