

M4876 akkumulátor csepptöltő használati útmutató

Ezzel a töltővel 3 – 10 Ah kapacitású 12 V-os ólomakkumulátorok automatikusan tölthetők. Ha a rákapcsolt akkumulátor teljes mértékben feltöltődött, a túltöltés megelőzése végett a készülék csökkenti a töltőáramot.

A készüléket gél, AGM és klasszikus ólomakkumulátorok töltésére tervezték. Az impulzus-átalakítónak köszönhetően számos olyan védőeszközzel ellátott készüléket kap, amely növeli a kényelmet, miközben befolyásolja a töltő és az akkumulátor hosszú élettartamát.

Minél nagyobb az akkumulátor kapacitása, annál hosszabb töltési időt igényel. Töltés szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az akkumulátor részben vagy teljesen van kimerülve.

Töltő használata :

A töltő piros érintkezőjét kapcsolja az akkumulátor (+) kivezetésére, a fekete érintkezőt pedig az akkumulátor (-) negatív kivezetésére. Csatlakoztassa a töltőt a 230 V-os váltakozó áramú hálózati aljzatra. Töltés után húzza ki a töltőt a hálózati aljzatról, majd kapcsolja le az akkumulátorról.

Fontos figyelmeztetések :

- Ez a termék a rövid idejű zárlatok ellen védett! Minden körülmények között kerülni kell az 1 percnél hosszabb rövidzárlatot, mert különben a töltő alkatrészei túlterhelődhetnek, és károsodhat a készülék.
- Ez a töltő csak zárt, savas ólomakkumulátorok töltésére alkalmas! Ha más típusú akkumulátort próbál vele tölteni, személyi sérülést szenvedhet, és a töltő is megrongálódhat.
- Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése végett a gyártóval vagy szervizzel cseréltesse ki.

- Ügyeljen a helyes polaritásra!
- Töltés közben ne merítse ki nagyon az akkumulátort.
- Az akkumulátort jól szellőző helyen töltsse.
- Mindig ellenőrizze az akkumulátoron lévő töltési útmutatásokat.
- Ezt a töltőt kisgyermek vagy fogyatékos személyek csak felügyelettel használhatják. Ügyeljen arra, hogy kisgyermek ne játsszanak a készülékkel.
- Töltés előtt nyissa ki a zárt, savas ólomakkumulátor celláit.
- Hosszabb töltésnél ellenőrizze az akkumulátorsav szintjét.
- Töltés közben ellenőrizze az akkumulátorsav szintjét, ügyeljen arra, hogy a töltés alatt lévő akkumulátor közelében ne legyen nyílt láng és szikra. (Gázrobbanás veszélye áll fenn.)

Műszaki adatok :

- Kimeneti feszültség: +/- 13,40V DC
- Maximális kimeneti áram: 750mA
- Névleges kimeneti áram: 650mA
- Bemeneti feszültségek: 230V AC
- Maximális bemeneti áram: 100mA
- Teljesítmény max: 5,5W
- Jelenlegi korlát: Igen (750mA)
- Védelem : Rövidzár
- Működési hőmérséklet: 0 ~ 40 ° C
- Kábelhossz: 1,5m
- Méretek : 77x30x82mm
- Súly: 140g

Forgalmazza :

Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi út 8.

Származási hely : Kína

www.metroman.hu