

Napelemes, elektromos galamb, seregély, madár riasztó

Gardigo M091 Solar használati útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

Az M091 madárriasztó távol tartja a madarakat a kertjétől. Az eszköz a madarak számára riasztó hangokat bocsát ki, melyhez a hatás fokozása érdekében LED vaku is hozzáadható. A tápellátást újratölthető akkumulátorok biztosítják az integrált napelemmel töltve.

2. Fontos megjegyzések

- Kérjük, tartsa tiszteltben a madarak költési idejét! A készülék telepítése előtt ellenőrizze a területet, győződjön meg róla, hogy vannak-e költő madarak 8 m-es körzetben.
- A készülék váltakozó ultrahangos frekvenciákat bocsát ki. Nem akadályozza az állatokat abban, hogy a területen tartózkodjanak. Kellemetlen, zavaró számukra a riasztó hangja, ezért más területekre költöznek, amelyek kellemesebbnek, csendesebb tűnnek. Néhány napig vagy hétig eltarthat, amíg a hatás teljes mértékben meg nem valósul.
- A hang szóródása összefügg a helyi környezettel.
- A termék gyorsan és azonnal felszerelhető, és optimális védelmet nyújt a madarak ellen. Lehetséges helyek a gyepek, a gyümölcsfák, az udvarok, a kocsibeállók vagy a garázsok.
- A készülék kültéri kivitelben készült, esőálló.

3. Biztonsági útmutató

- Elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem kerülhetnek a gyerekek kezébe. Amennyiben szükséges a javításokat csak szakember végezheti.
- A készüléket csak az előírt módon szabad használni feszültség: 4 x újratölthető AA elem / 5,5 V DC 300 mA tápegység.
- A készüléket a - csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a 8 év alatti gyermekeket is), csak kellő tapasztalattal, tudással rendelkező személyek felügyelete mellett használhatják, akik felelősséget vállalnak biztonságukért.
- A fényérzékeny epilepsziában szenvedő emberek epilepsziás rohamokat tapasztalhatnak a készülék villogó fényeinek hatására. Ha a következő tünetek jelentkeznek: szédülés, homályos látás, szem vagy izomrángás, tudatvesztés, dezorientáció, bármilyen akaratlan mozgás vagy görcs, ilyen esetben a fényt azonnal le kell kapcsolni vagy az érintett személynek el kell hagynia a területet.
- A készülék csak újratölthető akkumulátorokkal használható. Ne használjon szabványos elemeket! A szokásos akkumulátorok robbanást okozhatnak és tönkreteszhetik a készüléket. Az újratölthető akkumulátorokat ne használja, ha a hőmérséklet 0 ° C alatt van. Megsérülhetnek és elveszíthetik kapacitásukat.
- Ha nem hosszabb ideig használja a készüléket ideig, vegye ki az akkumulátorokat és tárolja őket ennek megfelelően.
- Tartsa be ezeket az utasításokat őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben harmadik személynek adja át a készüléket adja hozzá az útmutatót is.
- A készülékben könnyű elbotlani, ezért elhelyezésekor ügyeljen erre.

4. Tartalom

- Napelemes madárriasztó
- 4 x újratölthető AA elem
- Földbe szúráshoz szükséges szár, túske.
- Használati utasítás

5. Beüzemelés

Az elemeket nyáron kellően feltölti a napelem, ha közvetlen napfénynek van kitéve. Ha télen vagy borús, felhős időben használja a készüléket, tanácsos feltölteni az akkukat hetente egyszer hálózati

töltővel. Ha a készüléket a gépkocsibeálló alatt vagy olyan területen használja, amely nincs kitéve közvetlen napfény hatásának az akkumulátorokat is tartósan töltetni kell. (DC5,5V/300mA hálózati töltő, nem tartozék.)

Működés:

A riasztó 110 °-os szögben észleli a madarak mozgását. Két effektust használ, hogy kényelmetlen legyen a madarak számára a területen történő tartózkodás: változó hang és egy LED vaku. A hangot és a vakut a mozgásérzékelő aktiválja.

- Nyissa ki az elemtartót és helyezze be az újratölthető elemeket, győződjön meg róla, hogy a helyes polaritással vannak-e behelyezve.
- Az elemtartórekeszben 3 kapcsoló van: DAY / NIGHT / OFF és EAGLE / DOG / GUNSHOT, valamint hangerőszabályzó.
- Kapcsolja az (OFF) BE / KI kapcsolót DAY vagy NIGHT (nappali / éjszakai) állásba a készülék aktiválásához.
- Ezután válassza ki a kívánt hangot az EAGLE / DOG / GUNSHOT (sas / kutyaugatás / puskalövés) kapcsoló beállításával.
- Állítsa be a hangerőt a (volume) hangerőszabályzó elforgatásával.
- Szerelje össze a leszúráshoz szükséges szárat, és helyezze a készülék alján lévő foglalatba. Helyezze el a készüléket a gyepre vagy a virágágyba.

6. Műszaki adatok

- Akkumulátor: 4 x újratölthető AA elem; 1,2 V, egyenként 300 mAh
- Töltés napkollektoron vagy 5,5 V, 300 mA tápegységen keresztül
- Napelem: 7 V, 14 mA, 0,1 W
- Terület lefedettség: akár 61 m²
- PIR: kb. 8 m, 110 °
- Tápfeszültség LED: fehér, 10-szeres vaku
- Hangszóró
- Védettség: IP 44
- Vezérlő elemek: 3 (NAP / ÉJ / KI)
- Működési / tárolási hőmérséklet: 0 ° C - + 50 ° C és ≤ 90% relatív páratartalom

7. Általános információk

- Biztonsági és megfelelőségi okokból nem megengedett az eszköz újjáépítése vagy átalakítása és / vagy a fentiekől eltérő módon történő használata.
- A garancia csak az eredeti, teljesen felszerelt állapotú eszközre érvényes.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

www.metroman.hu