

BLOW T-135

5MP PTZ WiFi IP kamera

Magyar nyelvű használati útmutató



Tuya Smart | 2,4 GHz + 5 GHz WiFi | kültéri IP65

1. Rendeltetészerű használat

A BLOW T-135 egy motorosan forgatható, kültéri WiFi IP kamera otthon, udvar, kapubejáró, garázs, üzlet vagy kisebb telephely megfigyelésére. A kamera a Tuya Smart alkalmazással távolról megtekinthető és vezérelhető.

FONTOS: A kamerás megfigyelést mindig a helyi adatvédelmi és személyiségi jogi előírásoknak megfelelően használd. Ne irányítsd indokolatlanul közterületre vagy más személy magánterületére.

2. Biztonsági tudnivalók

- Csak a megadott DC 5 V / 1,5 A tápellátást használd.
- A kamera IP65 védettségű, de a tápegységet, a csatlakozási pontokat és a nyitott microSD/RESET fedelet védeni kell a nedvességtől.
- Telepítés és memóriakártya behelyezése előtt áramtalanítsd a készüléket.
- Ne szereld instabil felületre, és ne akadályozd a motoros Pan/Tilt egység mozgását.
- Ne bontsd meg a készülékházat. Sérült kábellel, csatlakozóval vagy tápegységgel ne használd.
- A rögzítés előtt ellenőrizd, hogy a fúrás helyén nincs elektromos vezeték, víz- vagy gázcső.

3. A csomag tartalma



1. ábra - A kamera és a mellékelt tartozékok

- BLOW T-135 kamera fali konzollal
- Hálózati tápegység
- USB-A - USB Type-C tápkábel

- 3 db rögzítőcsavar és tipli
- Nyomtatott kísérőlap / útmutató

4. A készülék részei



2. ábra - RESET gomb és TF/microSD memóriakártya-foglalat

Objektív	5 MP kamera, 3,6 mm objektív
LED-ek	4 db infravörös és 4 db fehér LED
Antenna	2 db WiFi antenna
RESET	Párosítás / hálózati beállítás visszaállítása
TF/microSD foglalat	Helyi felvételek tárolása, legfeljebb 128 GB
USB Type-C	DC 5 V tápellátás
Pan/Tilt egység	270° vízszintes, 90° függőleges motoros mozgítás

5. Műszaki adatok

Kivitel	kültéri WiFi IP kamera
Felbontás	5 MP; 2880 × 1620 pixel
Objektív / látószög	3,6 mm / 100°
Pan / Tilt	270° / 90°
WiFi	2,4 GHz / 5 GHz
WiFi szabvány	802.11 b/g/n

Alkalmazás	Tuya Smart, SmartLife
Éjjellátás	IR-CUT; 4 IR + 4 fehér LED; max. 20 m IR
Tárolás	TF/microSD max. 128 GB; felhőtárolás támogatott
További funkciók	Auto Tracking, mozgás- és személyérzékelés, érzékelési zónák, kétirányú hang, sziréna, max. 6 mentett pozíció
Hálózati integráció	ONVIF; kompatibilis NVR támogatás
Védettség	IP65
Tápellátás	DC 5 V / 1,5 A, USB Type-C

6. Memóriakártya behelyezése

1. Áramtalanítsd a kamerát.
2. Nyisd fel a kamera alsó részén található gumifedelet.
3. Helyezd be a TF/microSD kártyát a foglalatba. A kamera legfeljebb 128 GB-os kártyát támogat.
4. Zárd vissza gondosan a gumifedelet, hogy a kültéri védelem ne romoljon.

FIGYELEM: A kártya pontos formázási módja és rögzítési beállításai az alkalmazás aktuális kameramenüjében érhetők el.

7. Felszerelés és tápellátás



3. ábra - Tápegység, USB Type-C kábel és rögzítőelemek

5. A végleges felszerelés előtt helyezd üzembe és párosítsd a kamerát a WiFi router közelében.
6. Válassz olyan helyet, ahol megfelelő a WiFi jelerősség, és a kamera látómezeje nincs akadályozva.
7. A konzol furatai alapján jelöld ki a rögzítési pontokat.
8. A fal anyagának megfelelően készítsd el a furatokat, helyezd be a tipliket, majd csavarozd fel a konzolt.
9. Csatlakoztasd az USB Type-C tápkábelt a kamerához, majd a DC 5 V / 1,5 A tápegységhez.
10. Úgy vedesd el a kábelt, hogy a csatlakozás ne álljon vízben és ne legyen tartós mechanikai terhelésnek kitéve.

8. A Tuya Smart alkalmazás telepítése

A kamera a Tuya Smart alkalmazással használható. Az alkalmazás Android és iOS rendszerre is elérhető. Az alkalmazás felülete frissítések után eltérhet az itt bemutatott elnevezésektől.

11. Nyisd meg telefonodon a Google Play vagy az Apple App Store áruházat.
12. Keresd rá: Tuya Smart. Ellenőrizd, hogy a kiadó Tuya Smart Inc.
13. Telepítsd, majd nyisd meg az alkalmazást.
14. Jelentkezz be meglévő fiókkal, vagy regisztrálj e-mail-címmel / telefonszámmal az alkalmazás utasításai szerint.
15. Engedélyezd a párosításhoz szükséges WiFi-, Bluetooth-, hely- és kamera-hozzáférést, ha az alkalmazás kéri.

9. Kamera párosítása a Tuya Smart alkalmazással

MEGJEGYZÉS: A BLOW T-135 a termékadatok szerint 2,4 GHz-es és 5 GHz-es WiFi hálózaton is működik. Ha az automatikus keresés vagy párosítás sikertelen, elsőként próbáld meg 2,4 GHz-es WiFi hálózaton.

9.1 Párosítási mód bekapcsolása

16. Kapcsold be a kamerát, és várd meg az indulását.
17. Keresd meg a RESET gombot a kamera alsó részén, a gumifedél alatt.
18. Tartsd nyomva a RESET gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a kamera párosítási állapotot jelző hangot vagy fényjelzést ad.

9.2 Automatikus keresés

19. A Tuya Smart kezdőképernyőjén koppints a + jelre, majd az Add Device (Eszköz hozzáadása) lehetőségre.
20. Engedélyezd a közeli eszközök kereséséhez kért jogosultságokat.
21. Ha a kamera megjelenik a talált eszközök között, válaszd ki.
22. Válaszd ki az otthoni WiFi hálózatot, add meg a jelszót, majd kövesd az alkalmazás utasításait.
23. A sikeres hozzáadás után adj nevet a kamerának, és rendeld hozzá egy helyiséghez, ha szeretnéd.

9.3 Kézi / QR-kódos párosítás

24. Ha a keresés nem találja a kamerát, válaszd a kézi eszközhozzáadást, majd a WiFi kamerának megfelelő kategóriát.
25. Erősítsd meg az alkalmazásban, hogy a kamera párosítási állapotban van.
26. Válaszd ki a WiFi hálózatot és add meg a jelszót.
27. Ha az alkalmazás QR-kódot jelenít meg, tartsd a telefon kijelzőjét a kamera objektívje elé kb. 15-20 cm távolságra.
28. Várd meg a kamera visszajelző hangját, majd az alkalmazásban erősítsd meg, hogy hallottad a jelzést.
29. Várd meg, amíg az alkalmazás befejezi a hozzáadást.

10. Mindennapi használat

- Élőkép: a kamera csempéjére koppintva nyisd meg az élő videót.
- Pan/Tilt: az alkalmazás irányvezérlésével mozgasd a kamerát vízszintesen és függőlegesen.
- Kétirányú hang: a mikrofon/beszéd funkcióval hallhatod a kamera környezetét és vissza is beszélhetsz.
- Mozgás- és személyérzékelés: a kamera támogatja az eseményérzékelést és az alkalmazásos értesítéseket.
- Auto Tracking: bekapcsolva a kamera az érzékelt mozgást automatikusan követheti.
- Érzékelési zónák: meghatározhatók kiemelten figyelt területek.
- Sziréna: az alkalmazásból vezérelhető.
- Pozíciók: legfeljebb 6 kamerapozíció menthető.
- Éjszakai mód: automatikus nappali/éjszakai működés, IR és fehér LED-es megvilágítással.
- Felvétel: microSD-kártyára vagy a Tuya által kínált felhőszolgáltatásba menthető.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásban megjelenő funkciónevek és menük a Tuya Smart verziójától, a kamera firmware-étől és az előfizetett felhőszolgáltatástól függően eltérhetnek.

11. ONVIF / NVR használat

A kamera ONVIF támogatással rendelkezik, ezért kompatibilis hálózati videórögzítőhöz (NVR) integrálható. Az NVR-be történő felvételhez szükséges pontos hálózati és hitelesítési adatok az adott NVR, illetve a kamera aktuális firmware-ének beállításaitól függenek. A kamera nem rendelkezik RJ45 csatlakozóval, csak vezeték nélküli wifi hálózaton keresztül csatlakoztatható.

FIGYELEM: ONVIF portszámot, felhasználónevet vagy gyári jelszót ne állíts be találmra. Ezeket a kamera alkalmazásában vagy az NVR eszközkeresésében ellenőrizd.

12. Gyors üzembe helyezés

1. Helyezd be a microSD-kártyát, ha helyi rögzítést szeretnél.
2. Csatlakoztasd a kamerát a DC 5 V / 1,5 A tápellátáshoz.
3. Telepítsd a Tuya Smart alkalmazást és jelentkezz be.
4. Tartsd nyomva a RESET gombot kb. 5 másodpercig a párosítási módhoz.
5. Tuya Smart: + > Add Device, majd keresd meg a kamerát.
6. Add meg a 2,4 vagy 5 GHz-es WiFi hálózat jelszavát.
7. Ha szükséges, használd a QR-kódos párosítást; a kijelző legyen 15-20 cm-re az objektívtől.
8. Ellenőrizd az élőképet és a Pan/Tilt mozgást.
9. Csak ezután szereld fel végleges helyére.

13. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kamera nem jelenik meg az alkalmazásban	Nincs párosítási módban	Tartsd nyomva a RESET gombot kb. 5 másodpercig, majd indítsd újra a hozzáadást.
A párosítás sikertelen	Hibás WiFi-jelszó vagy gyenge jel	Ellenőrizd a jelszót, és a párosítás idejére vidd közelebb a kamerát a routerhez.
A kamera nem olvassa be a QR-kódot	Nem megfelelő távolság vagy kijelzőfényerő	Tartsd a telefont kb. 15-20 cm-re az objektívtől, növelj a kijelző fényerejét, és tartsd stabilan.

A kamera offline	Tápellátási vagy hálózati hiba	Ellenőrizd a DC 5 V / 1,5 A tápellátást, a WiFi kapcsolatot és a router működését.
Nincs értesítés	Az alkalmazás értesítési / háttérengedélye tiltott	Engedélyezd a Tuya Smart értesítéseit és szükség esetén a háttérben futást.
Nincs felvétel a kártyán	Kártya nincs felismerve vagy nincs beállítva a rögzítés	Ellenőrizd a microSD-kártyát és az alkalmazás tárolási/rögzítési beállításait.

14. Karbantartás

- Az objektívet puha, száraz vagy enyhén nedves, karcmentes kendővel tisztítsd.
- Ne használj maró, oldószeros vagy súroló tisztítószer.
- Időnként ellenőrizd a konzol rögzítését, a kábel állapotát és a gumifedél megfelelő zárását.
- A firmware-frissítéseket a Tuya Smart alkalmazás eszközbeállításain keresztül ellenőrizd.

15. Hulladékkezelés



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

16. Biztonsági figyelmeztetések



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

