

KOM1030 Rebel Comp Vezeték nélküli WiFi jelerősítő 2.4 GHz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat lefedettségének bővítésére, illetve Ethernet-kapcsolatból vezeték nélküli hozzáférési pont létrehozására használható. Az első használat előtt olvasd el az útmutatót, és őrizd meg későbbi használatra.

1. Biztonsági tudnivalók

- A készüléket kizárólag beltérben használd. Óvd a víztől, nedvességtől és más folyadékoktól.
- Ne tedd ki szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásoknak. Tartsd távol gyermekektől.
- Ha hosszabb ideig nem használsz, húzd ki a konnektorból. Sérülés esetén ne próbáld megjavítani, fordulj szakszervizhez.
- Tisztítás előtt húzd ki a hálózathoz. Puha, enyhén nedves ruhát használj, vegyszereket ne.

2. A készülék részei

- Hálózati csatlakozódugó
- RJ45 LAN-aljzat
- Reset (visszaállító) gomb
- WPS gomb
- LED állapotjelzők

3. LED-visszajelzők

Jelző	Jelentés
Tápellátás	Folyamatos fény: bekapcsolva; nem világít: kikapcsolva
Wi-Fi	Vezeték nélküli hálózat jelzése
WPS	Villogás: WPS mód aktív
LAN	Folyamatos fény: RJ45 kapcsolat; nem világít: nincs kábel; villogás: adatátvitel

4. Csatlakozás és beállítás

Vezetékes beállítás: Kapcsold ki a számítógép Wi-Fi adapterét, csatlakoztasd a jelerősítőt a konnektorba, majd a mellékelt Ethernet-kábellel kösd össze a számítógéppel.

Vezeték nélküli beállítás: Csatlakozz a jelerősítő saját Wi-Fi hálózatához.

5. Repeater (jelismétlő) mód beállítása

- Nyiss meg egy böngészőt, és írd be: <http://repeater.com> vagy <http://192.168.10.1>.
- Jelentkezz be az alapértelmezett admin felhasználónévvel és admin jelszóval.

- Válaszd a Repeater Wizard lehetőséget, majd a megjelenő listából a bővíteni kívánt Wi-Fi hálózatot.
- Add meg a hálózat jelszavát és a jelerősítő megjelenítendő nevét, majd kattints a Save gombra.
- Az újraindulás után a készülék jelismétlőként használható. Ha számítógéppel kábelen konfiguráltad, a kábelt eltávolíthatod. Helyezd a készüléket a router Wi-Fi hatótávolságán belüli konnektorba.

6. Gyors WPS párosítás

- Csatlakoztasd a jelerősítőt a konnektorba.
- Nyomd meg a fő router WPS gombját.
- Két percen belül nyomd meg és tartsd lenyomva a jelerősítő WPS gombját.
- Sikeres csatlakozáskor a kiterjesztett hálózat neve az eredeti hálózat neve + _ext, a jelszó pedig megegyezik a router jelszavával.

7. AP (hozzáférési pont) mód

- Nyisd meg a beállítófelületet az 5. fejezetben megadott címen és adatokkal.
- Válaszd az AP Configure lehetőséget.
- Add meg az SSID hálózatnevet (vagy hagyd az alapértelmezettet), állíts be jelszót, majd kattints a Save gombra.
- Ethernet-kábellel csatlakoztasd a készüléket a routerhez. Ezután a Wi-Fi-eszközök kapcsolódhatnak az új hálózathoz.

8. További beállítások és hibaelhárítás

Adminisztrációs jelszó: A Password settings menüpontban változtasd meg a gyári admin jelszót, majd mentsd el.

Firmware-frissítés: Az Upgrade Firmware menüpontban válaszd ki a megfelelő frissítőfájlt, majd indítsd a frissítést. Közben ne húzd ki a készüléket a konnektorból.

Beállítások mentése és visszaállítása: A Save/Import Settings menüben exportálhatod vagy importálhatod a konfigurációt; a Reset Settings to Default funkció a gyári beállításokat állítja vissza.

Ha a készülék nem reagál: Egy vékony tárggyal (például kiegyenesített gemkapoccsal) nyomd meg és tartsd lenyomva a Reset gombot.

9. Műszaki adatok

Modell	KOM1030
Wi-Fi szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia	2,4 GHz
Max. adatátvitel	300 Mb/s
Chipset	MTK7628KN
Biztonság	WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
Antenna	2 beépített
Csatlakozó	RJ45

Felhasználók	Legfeljebb 10 egyidejű
Hatótávolság	Akár 100 m, környezettől függően
Tápellátás	110-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Méret / tömeg	82 × 53 × 85 mm / 65 g
Wi-Fi rádiófrekvencia	2412-2472 MHz
Max. rádiós kimenő teljesítmény	11,68 dBm

10. Megfelelőség és hulladékkezelés

Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezést ne dobod a háztartási hulladékba. Add le a megfelelő szelektív elektronikai hulladékgyűjtő helyen.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. – 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

