

MYB033B Elektromos szekrényzár szerelési útmutató

Figyelem! A zár szerelése szakértelmet igényel! Szakszerűtlen szereléssel a zár tönkremehet és a garancia megvonásra kerül.

Zárás irány (zárnyelv irány) megfordítása. Csavarozza le a zár tetején található 2 db csavart. Vegye le a házat és helyezze vissza a mágneszár hátoldalára, mellyel a nyel iránya megfordítható. Rögzítse a csavarokat.

Nyitás: A zár DC12 Volt feszültségre nyit, egészen addig a zárnyelv behúzva marad, amíg a feszültség rá van csatlakoztatva. A feszültség megszűnésekor a zárnyelv visszaugrik és az ajtó bezáródik.

Vezetékek: Piros +12 Volt Fekete: Negatív

Figyelem! A zárat tilos folyamatosan feszültség alatt tartani, csak impulzus szerűen szabad működtetni! A max. folyamatos működtetési idő 20 másodperc! Hosszabb egyidejű feszültség hatására a zár tönkremegy és a garancia megvonásra kerül!

Műszaki adatok:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| - Tápfeszültség: DC 12 Volt | - Nyelv típusa: Csapott | - Anyaga: rozsdamentes acél |
| - Áramfelvétel: 1,2 Amper | - Nyelv hossza: 10 mm | |
| - Feszültségre nyit | - Teljes mérete: 54 * 40 * 28mm | |

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

MYB033B Elektromos szekrényzár szerelési útmutató

Figyelem! A zár szerelése szakértelmet igényel! Szakszerűtlen szereléssel a zár tönkremehet és a garancia megvonásra kerül.

Zárás irány (zárnyelv irány) megfordítása. Csavarozza le a zár tetején található 2 db csavart. Vegye le a házat és helyezze vissza a mágneszár hátoldalára, mellyel a nyel iránya megfordítható. Rögzítse a csavarokat.

Nyitás: A zár DC12 Volt feszültségre nyit, egészen addig a zárnyelv behúzva marad, amíg a feszültség rá van csatlakoztatva. A feszültség megszűnésekor a zárnyelv visszaugrik és az ajtó bezáródik.

Vezetékek: Piros +12 Volt Fekete: Negatív

Figyelem! A zárat tilos folyamatosan feszültség alatt tartani, csak impulzus szerűen szabad működtetni! A max. folyamatos működtetési idő 20 másodperc! Hosszabb egyidejű feszültség hatására a zár tönkremegy és a garancia megvonásra kerül!

Műszaki adatok:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| - Tápfeszültség: DC 12 Volt | - Nyelv típusa: Csapott | - Anyaga: rozsdamentes acél |
| - Áramfelvétel: 1,2 Amper | - Nyelv hossza: 10 mm | |
| - Feszültségre nyit | - Teljes mérete: 54 * 40 * 28mm | |

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu