

MM966201 Solar autós óra és hőmérő használati útmutató

A készülék rögzítése: Tisztítsa meg a készülék alját és a felületet ahová a hőmérőt rögzíteni szeretné, majd a csomagban található kétoldali ragasztóval rögzítse. Fontos, hogy a megfelelő tapadáshoz mindkét felületnek por és zsírmentesnek, valamint száraznak kell lennie. Ügyeljen a helyes rögzítésre, mert a menet közbeni elmozdulás esetén balesetveszélyes lehet!

Bekapcsolás: Nyomja meg az alsó gombot röviden, az óra bekapcsol

Kikapcsolás: Nyomja meg az alsó gombot és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig és az óra lekapcsol

Automata alvó mód: Az óra amennyiben 5 másodpercig nem történik semmilyen mozgás, alvó állapotba kerül, a kijelző elsötétedik, ezzel is növelve az akkumulátor üzemidejét. Alvó állapotban bármilyen rezgés érzékelése esetén a kijelző újraindul:

Automata fényerő szabályzás: Sötétben a kijelző fényereje automatikusan lecsökken, majd napfényben felerősödik.

Kijelzőn megjelenő adatok automatikus váltásának Ki/Be kapcsolása: Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a felső gombot annyiszor, míg az a **ON** felirat jelenik meg a kijelzőn. Ebben a módban az óra folyamatosan változtatja a kijelzőn megjelenő adatokat, mint a pontos idő, hőmérséklet stb.

Nyomja meg röviden a felső gombot, addig, amíg az **OFF** felirat megjelenik. Ebben a módban a kijelző csak az óra jelenik meg és a felső gomb megnyomásával válthatunk a különböző adatok megjelenítése között.

Beállítások: A beállítások megnyitásához nyomja meg bekapcsolt állapotban az alsó gombot. Megjelenik az SE-1 felirat és a kijelző villogása jelzi, hogy beállítás módban van. Az egyes beállítások közt az alsó gomb rövid lenyomásával tud léptetni, az értékeket pedig a felső gomb lenyomásával lehet változtatni.

SE-1: idő és dátum megváltoztatása az alábbi sorrendben: másodperc, perc, óra, nap, hónap, hét, év

00C : Hőmérő szenzor kalibrálása. A felső gomb lenyomásával 0,5 fokként kalibrálhatjuk a hőmérő + és – irányba.

dd: Ebben a menüben beállítható, hogy működés közben mely információk jelenjenek meg a kijelzőn.

0 - idő + dátum + hét + hőmérséklet, **1** - idő + hőfok, **2** - idő + dátum + hőmérséklet, **3** - idő + dátum + hét

DF: 1-9 állítható az időintervallum, mely időközönként vált a kijelző a különböző információk megjelenítése között

YL: Nem állítható, nincs funkciója

24H/12H: Válás 24 óra vagy 12 órás idő kijelzés között

Az akkumulátor töltése: A beépített akkumulátor töltését az óra tetején található napelem biztosítja, mely hosszú üzemidőt biztosít olyankor is, amikor nem süt a nap. Ez az üzemidő jelentősen hosszabbítható, ha bekapcsolja az automata kikapcsolást. Amennyiben a kijelzőn az -LO- felirat jelenik meg, az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ilyen esetben a micro USB csatlakozáson keresztül egy USB töltővel feltölthető az akkumulátor. USB töltés közben az előlap bal alsó sarkában egy piros LED világít, teljes feltöltéskor pedig Zöldre vált.

Műszaki adatok:

- Rögzítés: Öntapadós ragasztóval (tartozék)
- Tápellátás: beépített napelemmel
- Töltés napfénytől elzárt helyen: micro USB (kábel tartozék, töltő nem)
- Dátum, idő, belső hőmérséklet kijelzés felváltva, egymás utáni megjelenítéssel (menüben állítható)
- Állítható 12/24 órás kijelzés
- Szabályozható hőmérséklet érzékelő
- Automata fényerőszabályzó
- Méret: kb. 10,6x7,3x2,3 cm
- Fekete színű műanyag ház
- Kijelző színe: Kék, Zöld, fehér vagy narancs típustól függően

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu