

PNI GreenHouse WS50

PNI GreenHouse WS100

LED floodlight with solar panel

LED reflektor



Műszaki adatok

	PNI WS50	PNI WS100
Bemeneti feszültség	5V	5V
Erő	50 W	100 W
Színhőmérséklet	6500 K	6500 K
Sugárzási szög	110°	110°
Fényáram	900 lm	1050 lm
CRI	> 70 Ra	> 70 Ra
Méretek	LED lámpa 158 x 183 x 48 mm Napelem 250 x 205 x 17 mm	LED lámpa 188 x 217 x 48 mm Napelem 300 x 205 x 17 mm
Védelmi fokozat	IP65	IP65
Üzemi hőmérséklet	-26° ~ 80°C	-26° ~ 80°C
Töltési idő	akár 6 óra	akár 6 óra
Üzemelési idő	akár 12 óráig	akár 12 óráig

Akkumulátor	1 x 3.2V 6Ah LiFePO4 32700	2 x 3.2V 10Ah LiFePO4 32700
Az akkumulátor töltöttségi ciklusa	akár 2000 ciklus (töltés/kisütés)	akár 2000 ciklus (töltés/kisütés)
Távirányítós tápegység	2 x AAA 1,5 V-os elem	2 x AAA 1,5 V-os elem
Max. kommunikációs távolság	5 méterig	5 méterig
Napelem	5V / 8 W	5V / 10 W

Biztonsági figyelmeztetések

Soha ne szerelje szét a LED-es lámpát. Meghibásodás esetén forduljon egy speciális központhoz.

Ha az elülső üveglap eltörik, a LED-es fényvető többé nem használható.

A LED-ek nem cserélhetők. Cserélje ki a terméket, ha a LED-ek elérték a maximális élettartamot.

A panel és a LED fényvető közötti csatlakozókábel nem cserélhető. Cserélje ki a terméket, ha a kábel sérült.

Működés közben a LED fényvető háza felmelegszik ($> 60^{\circ}$). A bőr égési sérüléseinek elkerülése érdekében ne érintse meg a burkolatot.

A szerelési hely kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a LED-es fényvető elegendő szellőzést biztosítson a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Ne szerelje fel a LED-es lámpát éghető anyagok közelébe.

LED-es fényvető szerelés

A maximális beépítési magasság 5 méter a talajtól.

Lazítsa meg a két csavart, amelyek a tartókonzolt a LED-es lámpatesthez rögzítik.

Válassza ki a LED-es fényvető felszerelési helyét, és jelölje be a falon a tartókonzol furatait.

A korábban megjelölt helyeken lyukakat készítsen a falon.

Rögzítse a tartókonzolt csavarokkal.

Napelem telepítés


Lazítsa meg a két csavart, amelyek a tartókonzolt a napelem panelhez rögzítik.

Válassza ki a napelem szerelési helyét (a tetőn vagy a falon), és jelölje be a rögzítőkonzolon a furatokat.

Az előzőleg megjelölt helyeken készítsen lyukakat.

Rögzítse a tartókonzolt csavarokkal.

Megjegyzés: a napelemnek a nap felé kell állnia (kb. 5 - 10 fokkal délnyugati irányban), a vízszintes síkhoz képest 30° - 45°-os dőléssel. A napelem dőlésszöge a földrajzi helyzettől, valamint az elhelyezési hely szélességi és hosszúsági fokától függően változik.



A - Napelem

B - U alakú rögzítő támasz

C - Fal

Megjegyzés: A napelemet nem takarhatják el épületek vagy fák, hogy biztosítsák a folyamatos napsugárzást. Ezenkívül ne telepítse a napelem panelt beltérben.

Csatlakoztassa a dugós dugót a csatlakozódugóhoz, majd húzza meg a nedvességgátló anyát.

Állítsa be a LED-es lámpát szükség szerint, majd húzza meg az oldalsó csavarokat, amelyek a tartókonzolt a LED-es lámpatesthez rögzítik.

A távirányító

A távirányító használata előtt helyezzen be két AA elemet. Az elemeket nem tartalmazza.

Távírányító funkciók

Gomb	Funkció
ON	Kapcsolja be a LED-es világítást
OFF	Kapcsolja ki a LED-es világítást
+	Növelje a fényerőt
-	Csökkentse a fényerőt
	Fényerő 100%
	Fényerő 50%
2H	Két órás időzítés, a lámpa 2 óra elteltével kikapcsol
4H	A lámpa 4 óra elteltével kikapcsol
6H	A lámpa 6 óra elteltével kikapcsol
8H	A lámpa 8 óra elteltével kikapcsol

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI GreenHouse WS50/PNI GreenHouse WS100 LED fényvető megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <https://www.mypni.eu/products/10214/download/certifications>