

MD189BT Bluetooth-os Neon RGB LED szalag használati útmutatója

Általános információk

- Az MD189BT egy 15 méteres, rugalmas, flexibilis, neon LED szalag, amely RGB fényt bocsát ki, és képes színváltoztatásra.
- Tökéletes belső terek, kertek, homlokzatok, kirakatok, lépcsők és rendezvényterek díszítésére.
- A távirányító mellékelve van, amellyel kiválaszthatja a színt, a világítási módot és a fényerőt.
- Több üzemmód: folyamatos fény, villogás, lágy átmenetek
- Állítható fényerő és effektsebesség
- A rugalmas anyag rugalmas elrendezést tesz lehetővé
- Kijelölt helyeken rövidíthető
- Vízálló IP67 bevonat (szalag) cseppálló, és beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Beépített MEMS mikrofon, valós idejű zenei és környezeti hangintenzitás-rögzítés.
- Zenéhez szinkronizálható LED-szalagfény, különféle zenei ritmus módokkal.
- Infravörös távirányító vezérlés (opcionális). Gombnyomással vezérelhető a szín és a mód váltás.
- Vezérlés a SmartLife alkalmazással.
- Működik Amazon Alexával és Google Home-mal stb

Műszaki adatok:

- Szalag hossza: 15 m
- Dióda típusa: RGB LED
- Tápellátás: 230V (a mellékelt tápegységen keresztül)
- Vezérlés: IR távirányító (tartozék)
- Anyag: PVC + elektronikus alkatrészek
- Szalag vízállósága: IP67
- Rendeltetésszerű használat: Beltéri és kültéri használatra
- Színek: teljes RGB paletta
- Modellszám: YH-098
- Kategória: LED-vezérlő
- Funkcióelv: WiFi
- Alkalmazás: SmartLife
- Nyelv: Kínai/Angol
- Működési platform: Android 4.0 vagy iOS 9.0 vagy újabb
- Hangérzékelő: MEMS mikrofon
- LED-meghajtó típusa: Állandó feszültség: MOSFET
- Csatornák: 3
- Bemeneti feszültség: DC(24) V
- Max. kimeneti teljesítmény: 144 W

Használati utasítás

- Tekerje le a LED szalagot, és helyezze a kívánt helyre, kerülve az éles hajlításokat.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a szalaghoz, majd a tápegységhez és egy 230 V-os konnektorhoz.
- Irányítsa a távirányítót az IR vevőre, és kapcsolja be a szalagot az ON gombbal.
- A távirányítóval módosíthatja a színeket, a fénymódokat és a fényerőt.
- Szükség esetén vágja el a szalagot a kijelölt helyeken – a vágási jelek néhány centiméterenként vannak feltüntetve.

Alkalmazás letöltése és telepítése

Olvassa be telefonjával az alábbi QR-kódot (angol nyelvű használati útmutató, vagy keressen rá az AppStore-ban vagy GooglePlay-en a „SmartLife” kifejezésre az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó elfelejtése

- Regisztráció: Az első használat előtt regisztrálja fiókját. Ha van fiókja, kérjük, adja meg a jelszavát a közvetlen bejelentkezéshez.
- Bejelentkezés: Adja meg a helyes fiókszámot és jelszót a bejelentkezéshez.
- Elfelejtette jelszavát: A bejelentkezési oldalon lekérheti jelszavát

Bluetooth terjesztési mód

1. Kapcsolja be a mobiltelefon WiFi és Bluetooth funkcióit
2. Nyissa meg a Smart Life alkalmazást, amely automatikusan azonosítja az új eszközöket, és egy párbeszédpanelt jelenít meg. A készülék telepítése után, ha a mobiltelefon le van választva a WiFi hálózatról, a mobiltelefon Bluetooth-on keresztül is csatlakoztatható a készülékhez a vezérléshez.

Eszköz hozzáadása – AP mód

- Az alkalmazás fő oldalán kattintson a jobb felső sarokban található + gombra a következő ablak megnyitásához, majd válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.
- AP módban ellenőrizze, hogy az eszköz jelzőfénye lassan villog-e, majd folytassa a következő lépéssel.

Megjegyzés:

- Ha a jelzőfény gyorsan villog, nyomja meg ismét a vezérlőt 5-10 másodpercig, és a jelzőfény lassan villogni fog.
- Ha a jelzőfény sem lassan, sem gyorsan nem villog, először nyomja meg a vezérlő „mód” gombját 5-10 másodpercig, hogy a piros jelzőfény gyorsan villogjon. Másodszor engedje el a gombot, majd nyomja meg ismét a vezérlőt 5-10 másodpercig, és a jelzőfény lassan villogni fog.

Eszköz vezérlése

Az eszköz sikeres csatlakoztatása után a megfelelő okoseszköz megjelenik a kezdőlap. Kattintson ide a vezérlőoldal megnyitásához.

Megjegyzés:

1. Amikor az eszköz online van, támogatja a gyors működést.
2. Amikor az eszköz offline van, „offline” felirat jelenik meg, és nem vezérelhető.

LED-szalagfény és zeneszinkronizációs funkció

Lépjen be zenei módba, és játsszon le zenét bármilyen eszközzel, a LED-jelzőfény pedig szinkronizálódik a zenével.

Megjegyzés:

A mobiltelefon hangereje viszonylag kicsi. A legjobb, ha Bluetooth audio funkciót használ.

1. Kattintson a jobb felső sarokban található Szerkesztés gombra az egyéni jelenet megnyitásához
2. A lüktető és a statikus zenei módok könnyű zenéhez alkalmasak.
3. A villogó zenei mód gyors tempójú zenéhez alkalmas.
4. Hozzáadhatja/törölheti/módosíthatja a megjelenített szint, és megváltoztathatja a színváltás sebességét.
5. Ha nem elégedett, visszaállíthatja a beállításokat.

Működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel.

GYIK

1. Hogyan lehet visszaállítani a kontrollert?
Nyomja meg a controller „mód” gombját 5-10 másodpercig
2. Hogyan vezérelhető Bluetooth-on keresztül a kettős üzemmódú LED szalag?
Először csatlakoztassa a készüléket WiFi-n keresztül. Ha a WiFi router lecsatlakozik, és a hálózat meghibásodik, várjon 3-5 percet, és a Bluetooth-kapcsolat automatikusan átvált, ezután a LED szalag Bluetooth-on keresztül vezérelhető.

Figyelmeztetések

- Kérjük, száraz környezetben használja a terméket.
- Kérjük, ne csatlakoztassa közvetlenül 220 V AC-hez. csak a mellékelt tápegységen keresztül.
- A termékhez közös anódos csatlakozás szükséges. A rossz csatlakozás meghibásodást okozhat.
- Ne merítse a szalagot vízbe – ez a termék fröccsenő vízálló, de nem teljesen vízálló.
- Ne használja hőforrások vagy éles szélek közelében.
- Ne csatlakoztassa a szalagot áramforráshoz, amikor fel van tekerve.
- Védje a távirányítót a nedvességtől.
- A szalag elvágása előtt győződjön meg arról, hogy ki van húzva a konnektorból.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

