

TC4002 24/12 V feszültség átalakító bekötése

Bekötés :

24 V IN bemeneti oldal :

- **Fekete** : Test
- **Sárga** : + 24 Volt
- *Vékony Piros* : *vezérlő szál, Gyújtás + 24 Volt csak autó rádió bekötéshez, egyéb esetben nincs használatban !*

12 V OUT kimeneti oldal :

- **Fekete** : Test
- **Sárga** : + 12 Volt
- *Vékony Piros* : *Memória szál, csak autó rádiók gyújtás + 12V bemenetére. Egyéb esetben nincs funkciója, bekötni nem kell, de szigetelni igen ! Ez a kimenet **max. 60 mA**-rel terhelhető, más elektronikai készüléket erről a kimentről üzemeltetni **Tilos**, mert az átalakító tönkremeneteléhez vezethet !*

A 12 Voltos kimenet **terhelhetősége max. 6 Amper** ! Ügyeljen, arra, hogy ne terhelje túl, mert a készülék tönkremegy. A 24 V oldal bekötése után a kimeneti oldalt feszültségét ellenőrizze feszültség mérő műszerrel, csak ezután csatlakoztassa a 12 Voltos készüléket. A bemeneti oldalt minden esetben biztosítókkal kell ellátni ! Az átalakítót jól szellőző helyre és lehetőleg fém felületre szerelje.

Az átalakító beszerelését csak hozzá értő elektronikai végzettséggel rendelkező személy végezheti. A helytelen bekötés az átalakító vagy az arról használt egyéb készülék tönkremenetelét eredményezheti !

Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely : Kína

www.metroman.hu