



PNI C1080

1080p. tolató és hátsó kamera
Voyager DVR kamerákhoz
Használati útmutató



Műszaki specifikáció

Érzékelő	SC2363H
Lencse	2.8 mm
Felbontás	1920 x 1080 px
Videó kimenet	AHD 1080P
Tápfeszültség	DC 3.3V-5V
Jelenlegi	120 mA
Látószög	140°
Tok anyaga	Fém
Védelmi fokozat	IP67
Kábelhosszúság	Kamera kábel 0,5 m Hosszabbító kábel 5,5 m
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

Használati utasítások

A PNI C1080 tolatókamera kompatibilis a PNI Voyager S1700, PNI Voyager S2500 WiFi és PNI Voyager S2600 WiFi DVR műszerfal kamerával.

A PNI Voyager S2500 WiFi és a PNI Voyager S2600 WiFi műszerfal kamera mágneses tartót tartalmaz egy jack csatlakozóval egy további kamera csatlakoztatásához, míg a PNI Voyager S1700 modell beépített jack csatlakozóval rendelkezik a DVR testén..



* CIG (áramellátás szivargyújtón keresztül)
ACC (tápellátás ACC kábelen keresztül,
termékkód PNI-PC-DVR)

1. Csatlakoztassa a hosszabbítókábel 1 tűs csatlakozóját a mágneses tartón lévő aljzathoz.
2. Mind az elülső kamerával rögzített kép, mind a hátsó kamerával rögzített kép azonnal megjelenik a DVR képernyőjén.