

Vezeték nélküli Bluetooth adó-vevő MM4851B

Praktikus 2 funkciós Bluetooth adapter, mellyel könnyedén varázsolhatjuk vezeték nélkülivé TV-nket, Hifinket, Aktív hangfalunkat vagy akár fejhallgatónkat. BT adó módban, Televízióknk, MP3 lejátszónk hangját továbbíthatjuk Bluetooth eszközök fogadására alkalmas Hifire, Erősítőre, Aktív hangfalra. BT vevő módban hagyományos Hifinken, Erősítőnkön, Aktív hangfalon, Autó rádiókon hallgathatjuk Bluetooth MP3 zenelejátszónk, okos telefonunk kedvenc zenéit vezeték nélkül!

A termék fő paraméterei:

Bluetooth verzió: 4.2

Lejátszható fájlformátumok: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC.

Átviteli távolság: 10 m (nyílt, akadálymentes terepen)

Töltés bemeneti feszültség: DC 5 V

Üzemelési idő: >10 óra

Töltési idő: 2 óra

Töltés:

Ez a termék beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik, a beüzemelését ennek feltöltésével kezdje meg. Csatlakoztassa a Micro USB töltőkábel egyik végét az adapter töltő portjához és a másik végét egy szabványos USB-csatlakozóaljzathoz (például a telefon töltőjéhez, a számítógép USB-csatlakozójához). A töltés körülbelül 2 óra. A töltéskor világít készüléken található piros LED, és a töltés befejezése után a piros lámpa kialszik. (Töltés közben a zenelejátszás működik.)

A készülék működése:

- Ez a termék többfunkciós kapcsológombbal rendelkezik. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék tetején lévő bekapcsológombot, a piros jelzőfény villogni kezd, és röviden nyomja meg a "BT-vevő" és "BT-adó" mód váltásához.
- A leállításhoz szintén hosszán (2 másodpercig) nyomja meg ugyanezt a gombot a leállításhoz. A piros lámpa kialszik.
- Automatikus leállítási funkció: Ha a terméket 5 percig nem használja, automatikusan bekapcsol az alvó üzemmód, a jelzőfény kialszik.
- **Fogadási, BT-vevő mód:** (Minden audió berendezés audió bemeneti interfésszel használható) Kövesse a következő lépéseket:
 - Kapcsolja be a készüléket. Ezúttal az alapértelmezett Bluetooth indítási állapotjelzőben a piros fény gyorsan villog.
 - Helyezze a 3,5 mm-es audiokábelt a fogadó RX fejhallgató-csatlakozóba. A kék jelzőfény gyorsan fog villogni az állapot fogadásakor.
 - Dugja be az audiokábel másik végét az otthoni hangberendezés audio bemenetébe. Nyissa meg a telefon vagy a tablet Bluetooth funkcióját, amelyről a zenét szeretné hallgatni és automatikusan keresen egy Bluetooth-eszközt. Válassza ki és csatlakoztassa a "YPF-BT" eszközt a Bluetooth listában.
 - A sikeres csatlakozás után a kék fény a vételi állapotban világít.
- **Átviteli, BT-adó mód:**
 - A készülék bekapcsolt állapotban van. A bekapcsológomb rövid megnyomását követően a Bluetooth indítás állapotát jelző a kék fény villogni kezd.
 - Helyezze a 3,5 mm-es audiokábelt a TX csatlakozóba. A piros lámpa a Bluetooth-eszközök állapotának keresésekor kigyullad. Kérjük, tegye ezt az adó-vevőt a Bluetooth-eszköz (például Bluetooth-headset) 10 m-es körzetébe, csatlakoztassa az audiokábel másik végét a telefon, tablet, MP3, CD-lejátszó, számítógép, TV és egyéb készülékek hangkimeneti interfészéhez (pl. a fülhallgató interfésze).
 - Sikeres párosítás után a piros jelzőfény világít.

A lejátszott fájljoktól, a BT eszközök egyedi sajátosságaiból adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. A BT funkció és a termék kompatibilitása függ a csatlakoztatni kívánt készüléktől, ezért működése nem garantálható minden esetben.

Amennyiben a termék nem működik megfelelően:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. A nem megfelelő működés az akkumulátor lemerülését jelezheti.
3. Próbálja a készüléket újraindítani.
4. Kérjük, törölje a párosítást a fel nem használt eszközzel, és próbálja újra csatlakoztatni a párosítani kívánt eszközt.
5. Ellenőrizze, hogy a termék működési módja helyes-e. A 3,5 mm-es audiokábel a megfelelő fejhallgató-csatlakozóba kerül. Az eszköz működési módját a visszajelző fény szerint lehet meghatározni.
6. Ha csatlakoztathatja a Bluetooth-eszközt (például a Bluetooth-fejhallgatót), a Bluetooth-vevőt 10 m-es körzetben helyezze el.

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu