

Vezeték nélküli Bluetooth adó-vevő adapter K276DBT használati útmutatója

- Ez a kompakt készülék lehetővé teszi az audiojel egyidejű átvitelét és vételét.
- Az adó funkció (TX) lehetővé teszi az összes mini jack / RCA kimenettel rendelkező audioeszköz hangjának átvitelét Bluetooth fejhallgatókra és hangszórókra.
- A vevő funkció (RX) lehetővé teszi, hogy a hangot a mini Jack porttal rendelkező audioeszközök (pl. klasszikus fejhallgató) fogadják a Bluetooth-os audio adókról.
- Váltás az üzemmódok között az USB csatlakozó csatlakoztatásához követően nyomógombos vezérléssel.
- A legutóbb használt üzemmód memóriája.
- A zajcsökkentő funkciónak köszönhetően tiszta hangzás és nagy hangerő jellemzi.

Leírás:

- Kompatibilitás: Bluetooth 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, SPP
- Alkalmas minden Bluetooth®-kompatibilis eszközhöz (pl. okostelefonok, notebookok, táblagépek stb.)
- A készülék hatótávolsága: legfeljebb 10 méter (a távolság a környezet vagy a mobiltelefon tulajdonságai miatt változhat).
- OUT kimenetek: 2x 3,5 mm - mini audio jack
- AUX-AUX mini Jack 3,5 mm-es audiokábel (tartozék)
- Tápellátás: A típusú USB
- Zajcsökkentő funkció
- LED jelzőfény (2 üzemmód)
- Fekete szín

Az eszköz konfigurációja és működése:

Csomagolja ki a készüléket. Csatlakoztassa a készüléket az A-típusú USB-porthoz.

- Üzemmód kiválasztása: a nyomógomb hosszú megnyomásával. Vevő mód - RX (LED színe - kék), adó mód - TX (LED színe - piros).
- Csatlakoztassa az audio kábel végeit a BT eszköz kiválasztott üzemmódjának megfelelő aljzatába, és az audio berendezésébe. Dugja be a tápforrásba az USB dugót. A kiválasztott funkciótól függően piros (TX) vagy kék (RX) LED kezd villogni. A villogó fény a párosítási folyamatot mutatja, sikeres vezeték nélküli csatlakoztatást követően a LED folyamatosan világít. Az eszköz párosítható más vezeték nélküli BT profillal rendelkező készülékkel (pl. telefon, táblagép, notebook, televízió, autórádió, hangszóró, fejhallgató, multimédia lejátszó...). Helyezze egymás mellé a két eszközt, majd a párosítandó készülék használati utasítása szerint keresse meg a közelben található BT eszközöket, közöttük ezt az adaptert (RT-09). A helyes párosítást egy piros (adó üzemmód) vagy kék (vevő mód) LED jelzi. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Az egyszer már csatlakoztatott eszköz később automatikusan újra csatlakozik.
- Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatni kívánt készüléken kívül ne legyen a közelben más BT eszköz is párosítási vagy aktív módban. A párosítási mód működési időtartama nincs korlátozva.
- Csatlakozási probléma esetén húzza ki rövid időre és kapcsolja ki/be a másik berendezés BT módját.
- Egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható.
- Nem garantálható két BT adapter közvetlenül egymással történő csatlakoztatása.
- A különböző audio fájlok hangereje és hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramétereiből adódóan.
- A BT eszközök egyedi sajátosságaiból adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem e készülék hiányossága (pl. telepített alkalmazások, operációs rendszer, biztonsági engedélyek hiánya).
- A BT funkció és a termék kompatibilitása függ a csatlakoztatni kívánt készüléktől, ezért működése nem garantálható minden esetben.
- A BT adapter legyen a lehető legközelebb a csatlakoztatott BT készülékhez, de távol más elektromos berendezésektől és kábelektől!

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Tárolja a készüléket nedvességtől távol, száraz és szennyeződéstől mentes helyen.
- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek vagy erős napfénynek.
- Ne nyissa fel a készülék házát – ez a garancia és a jótállási jog érvényét veszti!

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu