

Autó indításrásegítő, mobil gyorsindító bikázó powerbank MK02POWER használati útmutatója

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót és kövesse az abban lévő utasításokat. Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült. Kérjük, tartsa meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Hordozható autós indításrásegítő - akkumulátor bikázó készülék. Hasznos segítség ha a gyenge akkumulátor miatt nehezen indul az autó! A mobil bikázó powerbank beépített akkumulátorával használható külső 5 V USB tápegységként is, pl. telefon, GPS, MP3 töltésére. Benzines gépjárművekhez 4000 m³-ig, míg dieselsekhez 3000 m³-ig ajánljuk.

Műszaki adatok:

- Akkumulátor kapacitás: 18.000 mAh
- Indítás rásegítési áramerősség: 500 A
- Maximális áramerősség: 2000 A
- USB Kimenet: 5v 3A
- QC USB Kimenet: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- Bemenet: 5V 2A, 9V 2A
- Teljes töltési idő: Körülbelül 6 óra
- Termék funkciói: 1, Jump Start 12 V-os akkumulátorokatt; 2, Power Bank telefonokhoz, tabletekhez; 3, Lámpa
- Strapabíróság: Vízcsepp és porálló
- Gyorstöltési funkció: Igen, Power Bankként
- Tartozékok: Készülék, Jump Starter kábel, töltőkábel, műanyag doboz

Használata egyszerű:

1. Annak érdekében, hogy az autó sikeresen induljon ellenőrizze, hogy a készülék akkufeszültsége elégséges-e a művelet végrehajtására.
2. Kapcsolja be a készüléket a kijelzőn kéken világító LED jelzi a készülék töltöttségi állapotát.
3. Csatlakoztassa a készülékhez a hozzá tartozó kábelt és kapcsolja azt be. Vigyázzon, hogy a két csipesz ne érjen össze.
4. Csatlakoztassa az akkumulátorhoz a csipeszeket. Először csatlakoztassa a piros csipesz az akkumulátor pozitív pólusához „+” jel, majd a fekete csipeszt az akkumulátor negatív pólusához „-” jel.
5. Indítsa el a gépjárművet.
6. Válasszuk le az indításrásegítőt az akkumulátorról, majd legalább fél órán át járassuk az autót, hogy a generátor visszatöltse az akkumulátort.

Power Bank és LED lámpa funkció

Legyünk bárhol, ezzel a készülékkel lemerült telefonunk, tabletünk bármikor feltölthetjük, ráadásul az átlagos Power Bank teljesítményének közel 2x-esét képes leadni, így a gyorstöltési funkció is elérhető. Beépített 3 funkció (folyamatos, SOS jelzés, vibráló fényjelzés) LED lámpájának köszönhetően az éjszakai világítás bárhol is legyünk többé nem probléma.

A készülék töltése:

Csatlakoztassa a tartozék USB kábel megfelelő csatlakozóját (USB-C) a készülék aljzatába, a kábel másik végét 220 V-os hálózati áramba adapter segítségével (adapter nem tartozék), vagy 12 V autós aljzatba. A kijelzőn villogó IN felirat jelzi a töltés folyamatát és a %-osan mutatja a töltöttség állapotát.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

