

## Használati útmutató Mini hordozható és autós Karaoke erősítő USB/SD/MP3 és Bluetooth zenelejátszóhoz MG-919BT



### Beüzemelés

- Csatlakoztassa az erősítőhöz a hangszórókat. Ügyeljen arra, hogy a hangszóróvezetékét először a hangszóróba kösse be, mert a hangszóró kimenetek rövidre zárása a készülék tönkre menetelével és a garancia elvesztésével járhat!
- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- Állítsa a hangerőt a minimumra, majd kapcsolja be a készüléket a POWER gombbal.
- Válassza ki a bemenetváltóval, hogy a külső bemenet vagy az MP3 lejátszást kívánja használni.

### MP3 lejátszás használata:

- A készülék alkalmas MP3 zeneszámok lejátszására SD kártyáról vagy PenDrive-ről max. 16 Gb-ig. Az SD kártyát vagy PenDrive-ot használat előtt ajánlott formátálni.
- Csatlakoztassa az SD / USB kártyát. A lejátszás automatikusan elindul.
- A jó hangminőség érdekében fontos az MP3 jelszint beállítása, melyet a távirányító „VOL -”, és „VOL+” vagy az erősítő „I<<” és „>>I” gombjaival szabályozhat.

### FM rádió használata:

- Tartsa lenyomva hosszan az FM gombot és a lejátszó rádió módra vált. A >I|I gombbal elindul a keresés és a rádió adások eltárolódnak. A rádió állomások közt a I<< és >>I gombokkal válthat.

### Bluetooth funkció használata:

- A készülék vezeték nélküli Bluetooth kapcsolatra is alkalmas, lejátszhatja zenéit okos telefonjáról, tabletjéről is. Nyomja meg a kezelőpanelen MODE gombot, válassza ki a BT funkciót. A párosítandó készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben található BT eszközöket, közöttük ezt a készüléket. Csatlakoztassa egymással a két eszközt. Az egyszer már csatlakoztatott eszköz később automatikusan újra csatlakozik.
- A zenelejátszás vezérelhető a telefon kezelőfelületén, és az erősítő kezelőfelületén is.
- A zenelejátszás megáll, amint a telefonra hívás érkezik.

### Figyelmeztetések!

- Az erősítő kizárólag beltérben használható!
- Ne használja a készüléket, ha azt víz éri!
- A készüléket szétszerelni tilos és életveszélyes!

### Műszaki adatok:

- Méret: Kb. 23x15x6 cm
- Súly: Kb. 850 gramm
- Teljesítmény: 18+18W
- Feszültség: DC12V/AC220V
- Anyag: Alumínium ötvözet panel
- Funkció: Beépített Bluetooth, USB, SD kártya, FM rádió
- Jellemzők: MP3 formátum támogatása, HIFI hangerősítő chip használata, infravörös távirányítóval.
- 2 db mikrofon bemenet
- AUX bemenet külső eszköz kihangosítására, pl. CD, MP3, vagy telefon

**Metro ManHungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8**

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)