

Használati útmutató

MM5501A-DUAL-Solar Multifunkciós napelemes ultrahangos kisállatriasztó

Ultrahangos kisállat riasztó, mely a dupla hangszórónak és PIR mozgásérzékelőnek köszönhetően 2 irányú riasztással, tartja távol a kártevőket. Alkalmas kutya, macska, madár, róka, borz, vaddisznó, egér, patkány és egyéb kisebb rágcsálók riasztására, de a piros-kék LED villanófény, a hallható szirénahang és riasztó üzemmód használatával behatolásijelzőként is alkalmazható. 4 állítható üzemmóddal, napelemes töltővel és beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Földbe szúrható kivitel.

Telepítési útmutató:

1. Csomagolja ki a készüléket és győződjön meg róla, hogy az nem sérült meg a szállítás során.
2. Az első használat előtt töltsse fel a termék akkumulátorát napsütésben 12 órán keresztül, vagy a tartozék USB-kábel segítségével, USB töltőportról, esetleg 5V/1A adapterrel (nem tartozék). Töltés közben a LED kék, teljes feltöltöttség esetén a LED zöld.
3. Kérjük, a jobb hatás elérése érdekében telepítse a készüléket abba az irányba fordítva, ahonnan kártevők várhatóan érkeznek. Húzza le az átlátszó védőbevonatot a napelempanel tetejéről, hogy biztosítsa a napfény hatékony elnyelését.
4. Ne takarja le a PIR érzékelőt, olyan helyet válasszon, ahol a tetején lévő napelem a lehető leghosszabb ideig kaphat napsütést.
5. A készülékház a telepítést követően legalább 12 cm-rel a talaj felett legyen.
6. Ha az egységet a földbe telepíti, először ásson egy lyukat a földbe, helyezze el a rudat a talajba, majd erre helyezze fel a riasztóházat. Felhelyezésakor ne üsse meg a készülék tetejét. Tilos a készüléket a mozgásérzékelő részénél megfogni, mert annak benyomódása esetén a beázhat.

A riasztó beállítása egyetlen, a készülék tetején lévő üzemmód kapcsolóval történik: Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a frekvencia növeléséhez és az üzemmódok váltásához az alábbiak szerint:

0. Kikapcsolt állapot
1. 24 órás mozgásérzékelést követő figyelmeztető piros és kék fény villogása, ultrahang 12,9-20,5 kHz, amely elűzheti például a macskákat, kutyaakat, rókák nerceket és más állatokat
2. Nappali, mozgásra aktiválódó ultrahang 12,9-20,5 kHz és kék fényű LED villogás. Éjszaka folyamatos vörös villogás (tűz imitáció, aminek látványa riasztja az állatokat), valamint mozgásra kék villogó + 12,9-20,5 kHz-es ultrahang, amely elűzheti a macskákat, mosómedvéket, borzokat és egyéb állatokat és figyelmeztetni is tudja az embereket.
3. Nappal mozgásra rendkívül erős, 450 Hz-es riasztási szirénahangot generál. Éjszaka figyelmeztető folyamatosan piros és kék villogás, mozgásra 450 Hz-es riasztó hangjelzés, amely figyelmezteti az embereket és elűzi a macskákat, kutyaakat, vaddisznókat, madarakat és egyéb állatokat.
4. 24 órás teljes funkciós mód: ultrahanghullám + riasztási hang + piros és kék SOS figyelmeztető mód, hogy maximalizálja az állatok elűzését és a területre figyelmeztető funkciót, az embereket, a kis állatokat és a madarakat, valamint egy bizonyos szerepet vaddisznóban.

Fontos: A beállítások módosításához minden esetben az 1. pozícióból kell kezdenie, majd közvetlenül a kívánt funkcióhoz kell lépnie.

Karbantartás: A készülék tisztításához használjon enyhe szappannal és vízzel megnedvesített puha kendőt. Ne használjon erős vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószereket, amelyek károsíthatják a készüléket.

Akkumulátor védelem:

- Ha a termékben lévő újratölthető akkumulátort hosszabb ideig (több mint 1 hónapig) nem használták, az akkumulátor lemerülhet. Kérjük, töltsse a terméket napsütésben 12 órán keresztül, vagy töltsse fel az akkumulátort USB-kábel segítségével, hogy teljesen visszanyerje az áramellátást. USB töltőport, 5V/1A adapterrel töltve (Töltés: A LED kék, Full: LED zöld).
- Ha a régi akkumulátort nagyon gyorsan fel lehet tölteni, ez azt jelentheti, hogy elromlott.

Műszaki adatok:

- Kültéri használatra
- Tápellátás: lítium akkumulátor (3,7 V, 2200 mAh) napelemmel vagy USB hálózati adapterrel (5V/1A) újratölthető.
- Monokristályos szilícium napelem
- Napelem mérete: 720 mm x 90 mm 5 V 150 mA
- Infravörös érzékelő szöge: 180 fok
- Frekvencia tartomány: 12.9 kHz. - 20.5 kHz/2k-5kHz
- Sziréna hang: 90 – 129 dB

Fontos biztonsági tudnivalók:

- Az emberek hallhatják ennek az egységnek az alacsony frekvenciáját, ezért ezt vegye figyelembe az eszköz kitepítéskor.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyermekek vagy csecsemők játszanak. Ez a termék nem játék, tartsa távol a gyerekektől, és az utasítások alapos elolvasása után használja.
- A készülék telepítéskor ne üsse meg a készülék tetejét. Tilos a készüléket a mozgásérzékelő részénél megfogni, mert annak benyomódása esetén a beázhat.
- A készülék eső ellen védett, de kizárólag függőleges állásban! Megdőlve, elfektetve beázhat! Vízbe nem meríthető! A vízállóság fontos feltétele, hogy a töltő csatlakozó gumikupakja zárt állapotban legyen.
- A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a garancia elutasításra kerül! Beázás esetén garanciális cserét vagy javítást csak gyári hiba esetén áll módunkban vállalni!
- A kisállatriasztó töltése: Ajánlott első használat esetén, a továbbiakban pedig borús időben vagy ha árnyékos helyen használjuk, rendszeresen ellenőrizni a működést és az USB töltőkábellel is feltölteni az akkumulátort. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és mindig feltöltött akkumulátorokkal tárolja, mert az akku teljes lemerülése károsítja az akkumulátort és lerövidíti annak élettartamát.
- A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

