



PNI Duplex 2000

CB-FM antenna



CB-FM antenna PNI Duplex 2000

Többsávós mobilantenna, amely egyesíti a CB és az FM frekvenciákat.

A minőségi anyagokból készült PNI Duplex 2000 antenna garantálja a legjobb teljesítményt, lehetővé téve a CB adó-vevő és az FM rádióberendezés egyidejű használatát.

Műszaki adatok

Frekvenciatartomány	26.965 - 27.405MHz (CB) 87.0 - 108.0MHz (FM)
S.W.R.	≤ 1.2
Maximális teljesítmény	50W (folyamatos)
Impedancia	50 Ohm
Polarizáció	Függőleges
Tüske hossza	440 mm
Anyag	Üveggyapot
Kábel	RG174 5m (CB) / RG174 5m (FM)
Csatlakozók	PL-259 (CB) / ISO dugós (FM)
Szerelési furat átmérője	16 mm

Telepítés

- Fúrjon egy 16 mm átmérőjű lyukat az autó karosszériájába.
- Csavarja le a hatlapú anyát az antenntartó alapja alatt.
- Vezesse át a rövid összekötő kábeleket az előzőleg fúrt lyukon.
- Óvatosan húzza meg a hatlapú anyát az antenna menetén egy megfelelő szerszámmal, legfeljebb $3 \div 4$ Nm meghúzási nyomatékkal, hogy elkerülje a menetkárosodást.
- Vezesse a két RG174 kábelt (5 méter) közel a CB adó-vevőhöz és az FM rádióhoz. Kerülje a kábelek sérülését, becsípését, csavarását vagy lapítását.
- Csatlakoztassa a PL259 csatlakozót a CB adó-vevőhöz és az ISO dugós csatlakozót az FM rádióhoz.
- Csak szükség esetén hangolja be az antennát. Az antenna gyárilag hangolt. Hangoláshoz hívjon egy szakszervizt.