

LUMIO MKE002

Elektromos LED UV rovarcsapda
Rovarirtó lámpa

Magyar nyelvű használati útmutató

Névleges teljesítmény	6 W
Tápfeszültség	230 V AC
Elektromos rács feszültsége	1400 V
Maximális működési terület	50 m ²
Védettség	IP20

FONTOS

A készülék nagyfeszültségű elektromos ráccsal működik. Használat előtt olvasd el a teljes útmutatót, és tartsd be a biztonsági előírásokat.

1. Rendeltetésszerű használat

A LUMIO MKE002 elektromos LED UV rovarcsapda repülő rovarok elleni védekezésre szolgál. A készülék fénnel vonzza a rovarokat, amelyek a belső, nagyfeszültségű elektromos rácshoz érve elpusztulnak.

A készülék 230 V AC hálózati feszültségről működik, névleges teljesítménye 6 W, az elektromos rács feszültsége 1400 V. A maximális működési terület 50 m².

A készülék IP20 védettségű, beltéri használatra készült. Száraz, pormentes helyiségben használd.

2. Biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS MAGAS FESZÜLTÉG! A készülék működés közben nagyfeszültséget állít elő. Ne érintsd meg az elektromos rovarirtó rácst kézzel vagy fémtárggyal. A termék nem játék.

A készülék használata előtt olvasd el ezt az útmutatót és tartsd be a műszaki előírásokat. A nem rendeltetésszerű használat a készülék károsodását, tüzet, áramütést vagy más veszélyhelyzetet okozhat.

- Használat előtt ellenőrizd a készülék állapotát. Sérült készüléket ne használj.
- Ne nyisd fel, ne szereld szét és ne módosítsd a készüléket. Javítását kizárólag arra jogosult szerviz végezheti.
- A készüléket és csomagolását tartsd gyermekektől és állatoktól elzárva.
- Véd a készüléket leejtéstől, ütődéstől, szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól és vegyi anyagoktól.
- Ne használd pajtában, istállóban vagy olyan helyen, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes anyagok lehetnek jelen.
- Ne használd nedves, vizes környezetben, és ne tedd olyan helyre, ahol víz vagy fröccsenő folyadék érheti.

3. Műszaki adatok

Műszaki jellemző	Érték
Terméktípus	Elektromos LED UV rovarcsapda / rovarirtó lámpa
Modell	MKE002
Névleges teljesítmény	6 W
Névleges tápfeszültség	230 V AC
Elektromos rács feszültsége	1400 V
Maximális működési terület	50 m ²
Védettség	IP20
Tápellátás	Hálózati

4. A működés elve

A LUMIO MKE002 a repülő rovarokat a készülék fényforrásának közelébe vonzza. A készülék belsejében található elektromos rács 1400 V feszültséggel működik, és a vele érintkező rovarokat elektromos kisüléssel pusztítja el.

Az elpusztított rovarok a készülék alsó gyűjtőrésszébe kerülnek. A kivehető rovargyűjtő megkönnyíti a rendszeres ürítést és tisztítást.

5. Elhelyezés

A megfelelő működéshez fontos a készülék helyes elhelyezése. A lámpát 1,5-2 méter magasságban helyezd el a padlótól.

Olyan helyet válassz, amely távol van más erős fényforrásoktól

- Lehetőleg ne közvetlenül ablak vagy ajtó mellé helyezd.
- Tartsd távol élelmiszerektől.
- Ne helyezd közvetlenül emberek közelébe.
- Csak beltéri, száraz helyen használd.

FIGYELEM

A készülék IP20 védettségű. Ne használd kültéren, nedves helyiségben, illetve olyan helyen, ahol víz vagy fröccsenő folyadék érheti.

6. Üzembe helyezés

- 1 Csomagold ki a készüléket.
- 2 Ellenőrizd, hogy a készülék, a hálózati kábel és a csatlakozódugó nem sérült-e.
- 3 Sérülés esetén ne helyezd üzembe a készüléket.
- 4 Helyezd el a rovarcsapdát megfelelő, stabil helyen, lehetőleg 1,5-2 m magasságban.
- 5 Ügyelj arra, hogy a készülék ne legyen más erős fényforrás, ablak, ajtó, élelmiszer vagy emberek közvetlen közelében.
- 6 Csatlakoztasd a készüléket 230 V AC hálózati aljzathoz.
- 7 Kapcsold be a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS

Bekapcsolt állapotban ne nyúlj a készülék belsejébe és ne érintsd meg az elektromos rácsot.

7. Mindennapi használat

A hatékony működés érdekében olyan helyre tedd a rovarcsapdát, ahol a készülék fénye jól érvényesül, és lehetőleg nem versenyez más erős fényforrással.

A rovarok a fény hatására a készülék felé repülnek. Az elektromos rácshoz érő rovarokat a nagyfeszültségű rendszer elpusztítja.

Használat közben időnként ellenőrizd a rovargyűjtő telítettségét, és szükség szerint ürítsd ki.

8. A rovargyűjtő ürítése és tisztítás

FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Tisztítás vagy a rovargyűjtő eltávolítása előtt kapcsold ki a készüléket és válaszd le az elektromos hálózatról.

- 1 Kapcsold ki a készüléket.
- 2 Húzd ki a hálózati csatlakozódugót.
- 3 Távolítsd el a rovargyűjtőt.
- 4 Ürítsd ki az összegyűlt rovarokat.
- 5 Szükség esetén tisztítsd meg a készülék külső felületét.
- 6 Helyezd vissza megfelelően a rovargyűjtőt.
- 7 Csak ezután csatlakoztasd ismét a készüléket a hálózathoz.
- 8 A készüléket száraz, puha kendővel tisztítsd. Ne használj súrolóport, alkoholt, oldószert vagy más erős tisztítószert. A készüléket ne merítsd vízbe.

9. Gyors üzembe helyezés

1. Ellenőrzés	Győződj meg róla, hogy a készülék és a hálózati kábel sértetlen.
2. Elhelyezés	Helyezd el 1,5-2 m magasságban, más fényforrásoktól, ajtóktól, ablakoktól, élelmiszerektől és emberektől távol.
3. Csatlakoztatás	Csatlakoztasd 230 V AC hálózati aljzathoz.
4. Bekapcsolás	Kapcsold be a készüléket.
5. Karbantartás	A rovargyűjtőt rendszeresen ürítsd. Tisztítás előtt mindig áramtalanítsd a készüléket.

10. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Nincs hálózati tápellátás	Ellenőrizd a hálózati csatlakozást.
A készülék sérült	Mechanikai vagy egyéb sérülés	Ne használd tovább. Fordulj szakszervízhez.
Kevés rovar vonz	Nem megfelelő elhelyezés	Helyezd más fényforrásoktól, ablakoktól és ajtóktól távolabb, lehetőleg 1,5-2 m magasságba.
A rovargyűjtő megtelt	Hosszabb használat során rovarok gyűltek össze	Áramtalanítás után ürítsd ki a kivehető rovargyűjtőt.

A készülék burkolatát ne nyisd fel, és saját kezűleg ne próbáld megjavítani. Javítást csak arra jogosult szervíz végezhet.

11. Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használod a készüléket:

- 1 Kapcsold ki és húzd ki a hálózati csatlakozót.
- 2 Ürítsd ki a rovargyűjtőt.
- 3 Száraz, puha kendővel tisztítsd meg a készüléket.
- 4 Száraz, pormentes helyen tárold.
- 5 Tartsd gyermekektől és állatoktól elzárva.
- 6 Óvd a készüléket ütődéstől, szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól és vegyi anyagoktól.

12. Hulladékkezelés

Az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket ne dobd a háztartási hulladék közé.

A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére vonatkozó helyi előírások szerint add le megfelelő gyűjtőhelyen. A megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások csökkentéséhez.

Őrizd meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

azza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.**- 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

